

## Tiger(10.4)

Intel

メーカー/機種名	VMWare / VMWare Server 1.0.4
OS	Mac OS X 10.4.8 [JaS AMD-Intel-SSE2-SSE3 with PPF1 & PPF2].iso
インストーラ	言語は日本語のみ選択。 カスタマイズは全てOFF 10.4.4loginwindw.pkgと10.4.8 intel.pkgを選択
ドライバ/パッチ	ネットワークは ethernet0.virtualDev="e1000" を追加で記述する
<b>【備考】</b> ・ISOイメージはVMWareでマウントしない ホストの仮想ドライブ ( daemon toolsなど ) にマウントしたドライブを指定する ・当然のように遅い。PearPCよりも遅いかも。何かの間違いでtools for darwinがあれば...とか妄想する。	

AMD

メーカー/機種名	HP ProLiant ML115
OS	tub_Osx10410_AMDVM_SSE3
VGA , CI/QE	オンボードMatrox G200e, 非対応/非対応
インストーラ	
ドライバ/パッチ	
<b>【備考】</b> ・システムプロファイラ正常。CPUも正常に表示される。 ・ネットワークは標準でOK。 ・再起動、終了も正常。スリープも可能。 ・オンボードのSATAはサウスブリッジドライバが無いのでリードオンリー。 ・AppleNForceATA.kextでオンボードSATA使用可能の報告アリ。 ・HDDはIDEに接続するかSATAを増設する。 ・SATAのHDDを使用したい場合にはSil3132/Sil3124チップ搭載のカードが動作報告アリ。 ・Sil3132チップは標準でドライバがあり、SCSIとして認識される。 ・Sil3124チップは標準でドライバが無いため、直接インストールは不可。 PATA SATA変換などでUSB接続してインストールし、ドライバをインストールした上で接続する。 ・オンボードVGAは元がダメ画質なので、ビデオカードの増設がおすすめ。 ・クロシコGF7600GT-E256HWSはインストーラでNV40サポートを選択することで CI/QE対応を確認。 ・その他GF7xxx系の動作報告多数。	

## Leopard(10.5)

Intel

メーカー/機種名	NEC Express5800 / 110Ge
----------	-------------------------

OS	Mac OS X 10.5.2 [Kalyway_10.5.2_DVD_Intel_Amd]
OS	iDeneb_v1.5.1_OSX86_v10.5.7.iso BIOSでAHCIを有効にする
インストーラ	
ドライバ/パッチ	Intel82566MM.kext.tar.gz
【備考】ドライバインストールとかOSX86Toolsが便利 <a href="http://pcwizcomputer.com/osx86tools/">http://pcwizcomputer.com/osx86tools/</a>	

スレ14より

#### 報告兼メモ

Vaioノート VGN G1-LBN ( + ロジテック製ドライブ ) にてXP, Vista, Leopard, Ubuntuのカルトレットブート成功。

ディスク類 : iAtkos, 製品版Leopard, XPインストールディスク, VaioリカバリCD (Vista), Ubuntu7.10インストールディスク, MBM  
 順番 : 空のHDDへVista (HDD上のリカバリ領域はあらかじめ削除) iAtkos XP Ubuntu

注意点1 : Vista上でid=afのPrimaryパーティションを作成 (Diskpartにて)

注意点2 : iAtkosをオプションを付けずに起動させ、ユーティリティからDarwinBoot実行

注意点3 : 注意点1で作ったパーティションを1回フォーマット

注意点4 : カスタムインストールを選択して必要そうなものだけ選んで決定 ( すまん忘れた )

注意点5 : Leopardインストール終了後再起動ののち、-xオプションで起動 (これをしないと初回セットアップ時に先へ進めなかった)

注意点6 : Leopardのデスクトップが現れたら、製品版Leopardを入れてオプションインストールから日本語パッケージをインストール

注意点7 : XPインストールの前にMBMでVistaのパーティションIDを37だったかに変更

注意点8 : XPインストール後MBMでVistaのパーティションを07に戻す

注意点9 : Ubuntuインストール後、menu.lstの内容へLeopardのパーティションを記述 (確かほにゃらら+1の記述のやつでいけた)

以上でGrubからそれぞれのOSを起動が可能になりました。  
 スレ汚しますぞ。

#### FMVLT70MTで夢見れたので報告

【CPU】 Intel Pentium M 1300MHz

【M/B】

【メモリ】 768MB

【キーボード】 USB 106

【マウス】 USB

【VGA , CI/QE】 GMA 900

【AUDIO】 High Definition Audio

【LAN】 なんだったけ・・・ (インストール時に自動で認識)

【光学ドライブ】 DVD-ROM

【HDD】 USB HDD

【OS】 KALYWAY 10.5.1

【インストーラ】 Vanilla\_Kernel ACPIPlatform

SSE2\_System

Soundcards\_driversは間違えて全てチェック (音は鳴るw)

BOOT\_efi\_guid

備考として、何故か内臓ディスプレイだとGUIに変わる時に映らず (何回かに1回は表示されます)

外付けの液晶に繋いで表示させたら、問題なし (解像度が1024×768だったから?)

日本語化、アップデート確認 (10.5.2はまだ)、アイコン戻しなどゆっくと勉強中

内臓のキーボードと液晶認識すれば、小さくて良い感じ

AMD

スレ14より

ML-115で Leopard 10.5.1 for AMD SSE2/SSE3 (32bits)で  
 インストールできました。

ソフトは標準ソフトはもちろん、

iWork'08, iLife '08, Toast Titanium 8, Norton AntiVirus 11

Adobe CS3, Office 2008と使いたいソフトがすべて動きました。

ハードは、MEM2G, Radeon HD2600 Pro, DVR-110D, USBスピーカを追加しています。

disk1s1(XP Pro),disk1s2(Leo),disk1s3(Vista)でブートマネージャはVistaにEasyBCDにインストールしています。

すべて順調にいったわけではなく、

1. DVDプレーヤーを起動すると、「再生のために有効なビデオ装置が見つかりませ んでした[-70017]」  
->日本語パッケージを入れて、Radeonのドライバをいれたら  
いつもまにか、メッセージが出なくなっていた。
2. radeon\_hd\_2600\_2900.zipのドライバをインストールすると、メニューが空白に。  
->lastExile\_2000GLDriver\_10.5\_10.5.1.zipでATIRadeonX2000GLDriver.bundleを差し替えで解決
3. Adobe CS3がインストールできるが、起動させるとエラーで終了。  
->AppleSMBIOS.kext\_v1.0.11.zipでAppleSMBIOS.kextを変更で解決

## テンプレート

メーカー/機種名	
Image	
インストーラ	言語は日本語のみ選択。 カスタマイズは全てOFF xxxを選択
ドライバパッチ	
【備考】	
	・その1 ・その2 ・その3

- [メニュー](#)
- [動作報告 自作PC Tiger](#)
- [動作報告 自作PC Leopard](#)
- [動作報告 自作PC Snow Leopard](#)
- [動作報告 メーカーデスクトップPC](#)
- [動作報告 メーカーノートPC](#)